

**T100**

Cet amplificateur de puissance de classe D à 2 canaux dispose d'une sortie haut-parleur mono ou stéréo, avec prise en charge des haut-parleurs 4 ohms et 8 ohms. Il peut fournir 100 watts par canal dans des charges de 8 ohms ou 150 watts par canal dans des charges de 4 ohms. Les sorties de bouclage stéréo vous permettent de boucler des amplificateurs ensemble pour créer des zones audio supplémentaires. Économique et polyvalent, il est compatible avec la double tension 110V/220V, peut être programmé pour fonctionner avec n'importe quel téléviseur ou système de contrôle et vous pouvez facilement ajouter des basses avec la sortie secondaire. La télécommande IR et les supports de montage mural sont inclus. L'AMP-CAN en option permet à l'ampli de disparaître facilement derrière le téléviseur.



Type d'amplificateur:	Class D
Canaux:	2 Canaux
Puissance de sortie, Continue:	100 Watts / Ch @ 8Ω
Puissance bridgeable:	150 Watts / Ch @ 4Ω
Puissance nécessaire:	275 Watts / Ch @ 8Ω
Impédance:	120V - 240V @ 50 Hz - 60 Hz A/C
Entrées:	4 - 8 Ω
Sorties:	(1) Stereo RCA, (1) ToS
Contrôle:	(1) 3.5mm, (1) Subwoofer (avec option 70Hz ou pleine bande)
Dimensions:	Recepteur IR intégré
Poids:	1.75" (44.5mm) H
Certifications:	6.5" (165mm) L
Famille:	5.2" (132mm) P
	0.9 Kgs
	CE, FCC
	UNIVERSAL