

## ISR-4 Télécommande tactile intelligente

Faites l'expérience d'un divertissement et d'une commodité de contrôle inégalés avec la télécommande tactile intelligente ISR-4 de RTI.

L'ISR-4 combine un design de pointe et des fonctionnalités avancées, avec un superbe écran tactile capacitif bord à bord dans un cadre en aluminium élégant. L'art rencontre l'ingénierie pour une expérience de contrôle élevée dans toute la maison, et l'ISR-4 est également « à l'aise » dans la salle de réunion de la direction.

Le brillant écran 4 pouces de l'ISR-4 offre une expérience utilisateur similaire à celle d'un smartphone, avec un balayage facile et suffisamment d'espace pour visualiser les pochettes, les flux de caméra, les commandes d'éclairage, et bien plus encore. Des touches programmables entièrement personnalisables se trouvent sous l'écran, idéales pour sélectionner des scènes de « bonjour » à « bonne nuit », tandis que les boutons rétroéclairés au toucher doux offrent un contrôle sans effort de vos systèmes audio et vidéo. Le pavé tactile intuitif à 5 directions, les commandes de transport complètes et le retour haptique en temps réel garantissent que chaque interaction est fluide et réactive, idéal pour le monde du streaming d'aujourd'hui.

Profitez d'une connexion immédiate et fiable à votre réseau grâce à la technologie Wi-Fi « instantanée », tandis que l'accéléromètre intégré réveille automatiquement la télécommande dès qu'elle est décrochée. Pendant ce temps, le capteur de lumière ambiante ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage de la pièce pour une visibilité optimale.

L'ISR-4 hiberne intelligemment lorsqu'il n'est pas utilisé, offrant jusqu'à 4 à 5 jours d'autonomie entre les charges en utilisation normale. De plus, la base de chargement ISR-SB incluse garantit que la télécommande est toujours prête lorsque vous en avez besoin.

Les ISR-4 se programment avec le logiciel RTI Integration Designer® pour offrir une expérience 100 % personnalisable exclusive aux systèmes de contrôle et d'automatisation RTI.



## Principales fonctionnalités

### Écran tactile 4" haute luminosité :

une expérience de type smartphone avec une interface large et cristalline. Parfait pour contrôler les systèmes de divertissement ainsi que les appareils domestiques intelligents tels que les caméras, les alarmes, le chauffage et la climatisation.

- **Conception en aluminium et en verre** : verre moderne bord à bord intégré à l'intérieur d'une plaque frontale en aluminium, un mélange parfait d'art et d'ingénierie.
- **Boutons doux au toucher rétroéclairés** : comprend un pavé numérique à 5 directions, un contrôle complet du transport et un retour haptique pour un fonctionnement fluide.
- **Allumage et réveil instantanés** : la technologie Wi-Fi instantanée permet des connexions rapides et fiables, et un accéléromètre réveille la télécommande en cas de mouvement.
- **Capteur de lumière ambiante** : ajuste automatiquement la luminosité de l'écran pour une expérience visuelle optimale, quel que soit l'éclairage.
- **Durée de vie prolongée de la batterie** : la fonction Hibernation permet jusqu'à 4 à 5 jours d'utilisation entre les charges. Comprend un socle de chargement pour une recharge pratique.

## Caractéristiques

- **Batterie** : batterie Li-Ion rechargeable 3,85 V CC 1 800 mAh
- **Écran** : écran tactile capacitif de 4 pouces, écran LCD IPS-TFT couleur RVB haute luminosité, 480 x 800 pixels, 16,7 millions de couleurs.
- **Contrôle infrarouge** : portée de 9,1 mètres à 60 degrés, plage de transmission de fréquence infrarouge de 15 kHz à 460 kHz
- **Connectivité Wi-Fi** : Wi-Fi 802.11b/g/n à 2,4 GHz
- **Retour haptique** : en temps réel pendant le fonctionnement
- **Boutons** : 20 boutons soft touch et 2 boutons capacitifs
- **Matériaux** : Aluminium avec une face vitrée encastrée. Dos en plastique ABS.
- **Diffusion RTSP** : (vidéo MJPG)
- **Base de chargement ISR-SB** : 5 volts, 2 ampères, incluse
- **Dimensions** : (L x L x P) : 206 mm x 65 mm x 20 mm
- **Poids** : 394g avec batterie
- **Température de fonctionnement** : 0° à +50°C
- **Humidité de fonctionnement** : 5 % à 95 % sans condensation
- **Garantie** : trois ans (pièces et main d'œuvre), un an (batterie)

## En un coup d'œil



### Écran tactile haute résolution de 4 pouces

Grand écran tactile capacitif LCD haute résolution encastré de 4 pouces avec une résolution de 480 x 800.



### Toucher intuitif

L'interface utilisateur personnalisable permet un contrôle intuitif de l'écran tactile, y compris le balayage.



### Touches programmables

2 boutons programmables éclairés individuellement sur l'écran tactile permettent une réponse rapide aux fonctions couramment utilisées telles que Accueil et Options.



### Boutons doux au toucher

20 boutons tactiles rétroéclairés programmables offrent un accès rapide aux fonctions de contrôle souvent utilisées telles que les lumières, les stores, la musique ou la sélection de sources audio/vidéo.



### Contrôle bidirectionnel

Obtenez des informations sur l'état des appareils contrôlés sur votre télécommande, tels que l'état marche/arrêt ou armer/désarmer, la valeur de gradation des lumières.



### Wi-Fi 2,4 GHz

Contrôle total, consultez les prévisions météorologiques, visionnez la vidéo de la caméra de sécurité réseau ou effectuez des mises à jour de programmation à distance via une connexion Wi-Fi standard.



### Contrôle infrarouge direct

Contrôlez les appareils directement sans processeur de contrôle.



### Accéléromètre

Prenez votre télécommande et l'accéléromètre réveille automatiquement l'écran tactile.



### Capteur de lumière ambiante

Permet de régler automatiquement la luminosité parfaite de l'écran en fonction de la lumière ambiante.



### Batterie au lithium polymère

La batterie puissante présente une densité d'énergie plus élevée et un poids plus léger que les autres batteries.



### Base de chargement

Chargez facilement la batterie ISR-4 avec la base de chargement ISR-SB incluse.

## Inclus dans la boîte

ISR-4, base de chargement, alimentation (5V, 2A)